



V-TAC Sensore di Movimento a Infrarossi 30° Attivazione tramite Movimento a Corto Raggio (5-6cm) Colore Bianco (Max 200W) IP20

V-TAC • Garanzia: 2 anni

Il sensore di movimento VT-8025 (SKU 5084) di V-TAC è una soluzione avanzata per il controllo dell'illuminazione tramite rilevamento a infrarossi. Progettato per un utilizzo intuitivo, permette l'accensione e lo spegnimento delle luci con un semplice gesto della mano, offrendo un'interazione pratica e semplice. Perfetto per armadi, spazi per guardaroba, mobili. Con una portata di rilevamento da 5 a 6 cm, garantisce un'ottima sensibilità grazie al sistema di rilevazione integrato e al circuito avanzato. Supporta un carico massimo di 200W per lampade LED alimentate a 220-240V AC e 100W per lampade LED alimentate a 110-130V AC. Il dispositivo, con un corpo in plastica bianca dalle dimensioni di 35.5x78.2x20.6mm, offre un angolo di rilevamento di 30 gradi e funziona in modo ottimale a temperature inferiori ai 24°C. Funziona con un input di potenza di AC 110-240V a 50/60Hz ed è certificato secondo gli standard EMC, LVD e ROHS, garantendo conformità alle normative di sicurezza e qualità. Con un grado di protezione IP20, è adatto per l'uso interno. Questo sensore è altamente efficiente e versatile, ideale per applicazioni domestiche e commerciali che richiedono un controllo dell'illuminazione intelligente e affidabile.

Specifiche tecniche

Dati Sensore

Tipo Sensore	Di Movimento - PIR
Distanza di Rilevamento	0.06 m

Dati Elettrici

Tensione di Alimentazione	AC:110-240 V
Carico Massimo LED	200 W

Dati Fisici

Grado di Protezione	IP20
Materiale	Plastica
Colore	Bianco

Packaging

3800157608046	EAN
1 pz	Ordinabile a multipli di
pz	Unità di misura
0,08 kg	Peso
0,0003125 m³	Volume
100 x 50 x 50 mm	Dimensioni (AxLxP)
100	Pezzi nella scatola
3200	Pezzi per bancale